AP313 Circuito exclusivo A.P. Construcción angular con conductor


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	DPTO DE NORMAS
Revisión #:	**Entrada en vigencia:**
AP313	25-03-2005

Likinormas

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.micodensa.com/

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a_{20}	4	6762518	ET-131	Amarre plástico para cable trenzado
b_1	1		ET-830	Soporte para luminaria horizontal vías secundarias
F	1	6762137	ET-810	Fotocontrol 1000 W / 1800 VA 185 / 305 V, tipo NC
g_0	2	6762316	ET-350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 6 AWG- 3/0 AWG.
j'_3	2	6762433	ET-450	Hebilla de acero inoxidable 5/8"
j_3	2	6762433	ET-450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0.03"
j_8	1			Templete (3)
l_1	1	6762554	ET-801	Luminaria para bombilla de sodio 70 W
n_2	2	6764363	ET-461	Perno de ojo tipo 2 (5/8" x 254 mm) (2)
o_{38}	3		ET-123	Metros de cable de cobre No. 14 600 V
p_3	1	6762450	ET-201	Poste de concreto 10 m 1 050 kg (1)
q	1	6762336	ET-820	Bombilla de sodio 70 W tubular clara
s_{142}	2		ET-306	Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 2
s_{17}	1	6762144	ET-303	Conector de compresión de ranuras paralelas, tipo 1
t_{25}	2		ET-474	Tornillo soporte para brazo de luminaria 1/2"
u	1			Accesorios para puesta a tierra

ALTERNATIVAS:

(1) El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la Norma LA-010 para su selección y utilización.
(2) Abrazadera de una salida z_7 tornillo de carruaje t_5 y tuerca de ojo m_7 .
(3) Templete según las Normas LA 411, LA 417, LA 418, LA 419.

NOTAS:

- Este montaje corresponde a la red aérea exclusiva de A.P con cables trenzados XLPE- 600V :
- 3x25 mm^2 AAC+1x25 mm^2 ACSR ó AAAC. (3x4 AWG AAC + 1x4 AWG ACSR ó AAAC) .
- 2x25 mm^2 AAC+1x25 mm^2 ACSR ó AAAC. (2x4 AWG AAC + 1x4 AWG ACSR ó AAAC) .

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.