
LA229-1 Circuito primario sencillo construcción tipo bandera triangular en


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
Diseño de la Red	Diseño de la Red
Revisión #:	**Entrada en vigencia:**
LA229-1	19/07/2019

-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.micodensa.com/

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.





-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TECNICA	DESCRIPCIÓN
a_{27}	1	300546	GSCC010/01	Aislador de suspensión polimérico 24 kV
a_{29}	2	300548	GSCC010/14	Aislador Line Post Compuesto Para Cruceta Metálica 24kV (1)
c_{29}	1		ET-419	Cruceta metálica de 3 m
d_4	1	240080	ET-406	Diagonal metálica en ángulo tipo 3
g_3	1		ET-351	Grapa de suspensión de M.T.
m_{10}	1		ET-454	Tuerca de ojo alargado (19 mm x 3/4")
n_2	1	201029	ET-461	Perno de ojo tipo 2 (5/8" x 254 mm)
p_5	1	230957	GSS002/44	Poste de concreto de 12 m 750 kg (2)
t_5	1	251363	ET-456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
t_9	1	274482	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 2"
z_7	1	274298	ET-431	Abrazadera de una salida tipo 2, 140 mm (3)
z_{19}	1	274285	ET-436	Abrazadera en U tipo 1, 150 mm (4)

ALTERNATIVAS:

(1) El aislador tipo Line Post puede incluir o no el porta aislador.
(2) Poste metálico (ET-208) o Poste de Fibra (ET-205).
(3) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la ET-431 para su selección adecuada.
(4) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la ET-436 para su selección adecuada.

NOTAS:

- Dimensiones en milímetros.
- Este montaje se utiliza para separar el circuito primario de techos, voladizos, balcones, ventanas y cualquier otro tipo de acercamiento que cumpla con la norma LA 007 de distancias mínimas de seguridad y con RETIE.
- El cable debe ser fijado al aislador Line Post de acuerdo a la norma LA 233.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.